

Kit portier vidéo 2 fils SIP Moniteur 7" 4 utilisateurs Smartphone inclus

ALCKIT02-2

Pack villa intégrant un portier 2 fils SIP vidéo R20A-2 avec caméra • Kit formé par: R20A-2 platine extérieure d'interphone vidéo de surface avec caméra de 2Mpx HD et C313W-2 moniteur intérieur WiFi avec écran TFT LCD de 7" • Lecteur de cartes MF, EM et NFC • Configuration complète via navigateur web • Notifications push et appels entre dispositifs via l'application SmartPlus • 4 utilisateurs gratuits inclus sur l'application • Répertoire des appels et des utilisateurs • Mises à jour du firmware sur le cloud avec contrôle de l'installateur • Protocole ONVIF pour l'intégration avec les enregistreurs de vidéosurveillance • Connexion pour différents réseaux



Caractéristiques Principales



Données Techniques

Moniteur	C313-2
Système d'exploitation	LINUX OS
Matériel	RAM: 64MB ROM: 128MB
LCD	7" TFT 800x480
Mode d'opération	Écran tactile capacitif
Entrées	8 entrées d'alarme configurables et 1 de sonnerie
Sorties	1 de relais
Audio	Audio bidirectionnel avec microphone et haut-parleur à réduction de bruit et technologie Crystal Clear Audio
Format audio	SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261), G.711a, G.711µ, G.729, G.722, DTMF (RFC2833), SIP Info
Accès distant	Application mobile SmartPlus ou configuration via navigateur web
Mode de fonctionnement	Réseau local et/ou via Cloud sur différents réseaux
Mises à jour du firmware	À distance sur le Cloud via compte installateur ou sur le navigateur localement
Interface réseau	Ethernet 10/100 BaseT / RS485 / RTSP / WiFi 802.11b/g/n
Ports de 2 fils	2 paires de ports: alimentation propre et alimentation de platine extérieure ou moniteur
Alimentation	DC 24 V / 48 V 600 mA max.
Temp. fonctionnement	-10° C ~ +45° C
Dimensions	200.2 (L) x 132.2 (H) x 27.2 (Pr) mm
Poids	600 g
Platine	R20A-2
Contrôle d'Accès	Ouverture de porte avec cartes MF 13.56 MHz, NFC et EM RFID 125 kHz avec registres
Capacité d'utilisateurs RFID	5000 utilisateurs
Clavier	Bouton d'appel mécanique avec éclairage LED configurable
Sortie de relais	1 pour serrure principale contact sec, Wiegand et RS485
Entrées	1 entrée bouton poussoir
Accès distant	Application mobile SmartPlus ou configuration via navigateur web