# Détecteur de fumée et de chaleur sans fil avec sirène Noir

## FICHE TECHNIQUE

Ref. AJFIREPROTECTNR
Certifié EN50131 Grade 2
Protection contre la fraude
Détection de brouillage et cryptage des canaux de communication
Alarme anti sabotage
Il détecte la fumée et les élévations brusques de température dans la pièce
Il peut fonctionner indépendamment du Hub Ajax et signaler un danger à l'aide d'une sirène intégrée
L'appareil teste indépendamment la chambre de fumée et signale rapidement la nécessité d'épousseter

Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées à différer légèrement du produit présenté.

### Données Techniques Principales

| | |
|---|---|
| Classification | Détecteur de fumée à canal radio avec capteur de température et sirène intégrée |
| Type de détecteur | Sans fil |
| Méthode d'installation | Intérieur |
| Compatibilité | L'appareil fonctionne indépendamment ou avec Hub, Hub Plus, Hub 2, ReX, ocBridge Plus, uartBridge |
| Élément capteur | Capteurs photoélectriques et de température |
| Seuil d'activation | +59°? ±2°? |
| Type de notification | Son/Lumière |
| Volume de la sirène intégrée | 85 dB |
| Délai de réception du signal d'alarme | 0,15 s |
| Alimentation | Batterie: Deux batteries CR2 |
| Technologie radio Jeweller | Portée de communication avec l'unité centrale - jusqu'à 1300 m en espace ouvert |
| Capteur de température supplémentaire | Disponible |
| Capteur de température supplémentaire | Disponible |
| Humidité admissible | Jusqu'à 80% |
| Anti-sabotage | Protection anti-sabotage |
| Dimensions | 132 × 132 × 31 mm |
| Poids | 220 g |
| Certification | EN 14604 |
| Kit complet | Détecteur FireProtect |
| | Panneau de montage SmartBracket |
| | 2 x Batteries CR2 (préinstallées) |
| | 1 x batterie de secours CR2032 (préinstallée) |
| | Kit de montage |
| | Mode d’emploi |

Access.Led Concept
5 Avenue de la concorde
21000 Dijon
France