

# Détecteur de fumée et de chaleur sans fil avec sirène Noir

Certifié EN50131 Grade 2 • Protection contre la fraude • Détection de brouillage et cryptage des canaux de communication • Alarme anti sabotage • Il détecte la fumée et les élévations brusques de température dans la pièce • Il peut fonctionner indépendamment du Hub Ajax et signaler un danger à l'aide d'une sirène intégrée • L'appareil teste indépendamment la chambre de fumée et signale rapidement la nécessité d'épousseter



## Données Techniques

Classification	Détecteur de fumée à canal radio avec capteur de température et sirène intégrée
Type de détecteur	Sans fil
Méthode d'installation	Intérieur
Compatibilité	L'appareil fonctionne indépendamment ou avec Hub, Hub Plus, Hub 2, ReX, ocBridge Plus, uartBridge
Élément capteur	Capteurs photoélectriques et de température
Seuil d'activation	+59°C ±2°C
Type de notification	Son/Lumière
Volume de la sirène intégrée	85 dB
Délai de réception du signal d'alarme	0,15 s
Alimentation	Batterie: Deux batteries CR2
Technologie radio Jeweller	Portée de communication avec l'unité centrale - jusqu'à 1300 m en espace ouvert
Capteur de température supplémentaire	Disponible
Capteur de température supplémentaire	Disponible
Humidité admissible	Jusqu'à 80%
Anti-sabotage	Protection anti-sabotage
Dimensions	132 x 132 x 31 mm
Poids	220 g
Certification	EN 14604
Kit complet	Détecteur FireProtect Panneau de montage SmartBracket 2 x Batteries CR2 (préinstallées) 1 x batterie de secours CR2032 (préinstallée) Kit de montage Mode d'emploi