Détecteur de fumée et de chaleur sans fil avec sirène Blanc

FICHE TECHNIQUE

Ref. AJ-FIREPROTECT-W
Certifié EN50131 Grade 2
Protection contre la fraude
Détection de brouillage et cryptage des canaux de communication
Alarme anti sabotage
Il détecte la fumée et les élévations brusques de température dans la pièce
Il peut fonctionner indépendamment du Hub Ajax et signaler un danger à l'aide d'une sirène intégrée
L'appareil teste indépendamment la chambre de fumée et signale rapidement la nécessité d'épousseter

Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées à différer légèrement du produit présenté.

Données Techniques Principales

Classification	Détecteur de fumée à canal radio avec capteur de température et sirène intégrée
Type de détecteur	Sans fil
Méthode d'installation	Intérieur
Compatibilité	L'appareil fonctionne indépendamment ou avec Hub, Hub Plus, Hub 2, ReX, ocBridge Plus, uartBridge
Élément capteur	Capteurs photoélectriques et de température
Seuil d'activation	+59°? ±2°?
Type de notification	Son/Lumière
Volume de la sirène intégrée	85 dB
Délai de réception du signal d'alarme	0,15 s
Alimentation	Batterie: Deux batteries CR2
Technologie radio Jeweller	Portée de communication avec l'unité centrale - jusqu'à 1300 m en espace ouvert
Capteur de température supplémentaire	Disponible
Capteur de température supplémentaire	Disponible
Humidité admissible	Jusqu'à 80%
Anti-sabotage	Protection anti-sabotage
Dimensions	132 × 132 × 31 mm
Poids	220 g
Certification	EN 14604
Kit complet	Détecteur FireProtect
	Panneau de montage SmartBracket
	2 x Batteries CR2 (préinstallées)
	1 x batterie de secours CR2032 (préinstallée)
	Kit de montage
	Mode d'emploi

Access.Led Concept
5 Avenue de la concorde
21000 Dijon
France