

Lecteur externe d'empreintes digitales et carte MF

Lecteur d'accès • Accès par empreinte digitale et/ou carte MF • Indicateur LED et sonore • Communication RS485 • Installation à encastrer | Convient pour l'extérieur



FR1500-A MF

Données Techniques

Modèle	FR1500-A MF
Capteur	ZkSilkID Optical Sensor
Résolution du capteur	500DPI
Capteur d'activation	Auto-activation par infrarouges
Algorithme	ZK Finger 10.0
Temps de vérification	< 1 Sec
Distance de lecture des cartes	Jusqu'à 10cm
Temps de vérification	< 300 ms
Modes d'identification	Empreinte et/ou Carte MF 13.56 MHz
Sorties	RS485 ODSP
Compatibilité	Contrôleurs ZKTeco ZKATLAS x60
Alimentation	DC 12 V / 140 mA max.
Degré de protection	Apte pour extérieur IP65
Temp. fonctionnement	0° C ~ +45° C
Dimensions	77 (L) x 121 (H) x 38 (Pr) mm
Poids	160 g