Déclencheur manuel Noir - Radio

FICHE TECHNIQUE

Ref. 47 10N 1-RF2
Un déclencheur manuel PPMS est un appareil qui permet de signaler la présence d'un potentiel attentat. Il émet une information à destination d'un équipement de contrôle.
Montage en surface
Référentiel normatif : NF EN 54-11
Alimentation : 2 piles AA alcalines
Contact(s) : 30VDC - 4A /250 VAC - 5A

Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées à différer légèrement du produit présenté.

Données Techniques Principales

Référentiel normatif	NF EN 54-11
Alimentation	2 piles AA alcalines
Contact(s)	230VDC - 4A /250 VAC - 5A
Autonomie	2 ans en veille 2h30 en alarme
Durée d'alarme	6min30s
Fréquence	868.3MHz
Nbre de zones d'alarme	16
Portée en champs libre	400m max
Portée en champs obstrué	100m max
Protection	IP40 - IK7
Température de fonctionnement	-10°C à 55°C
Dimensions	87 x 87 x 52mm
Poids	250g

Access.Led Concept
5 Avenue de la concorde
21000 Dijon
France