

# Déclencheur manuel Noir - Radio

Un déclencheur manuel PPMS est un appareil qui permet de signaler la présence d'un potentiel attentat. Il émet une information à destination d'un équipement de contrôle. • Montage en surface • Référentiel normatif : NF EN 54-11 • Alimentation : 2 piles AA alcalines • Contact(s) : 30VDC - 4A /250 VAC - 5A



## Données Techniques

Référentiel normatif	NF EN 54-11
Alimentation	2 piles AA alcalines
Contact(s)	230VDC - 4A /250 VAC - 5A
Autonomie	2 ans en veille 2h30 en alarme
Durée d'alarme	6min30s
Fréquence	868.3MHz
Nbre de zones d'alarme	16
Portée en champs libre	400m max
Portée en champs obstrué	100m max
Protection	IP40 - IK7
Température de fonctionnement	-10°C à 55°C
Dimensions	87 x 87 x 52mm
Poids	250g

47 10N1-RF2