

Déclencheur manuel rouge 1 contact inverseur - RADIO

Référentiel normatif : NF EN 54-11 • • Protection : IP40-IK07 • • Installation: intérieur • • Dimension (mm) : 87x87x52 • •
Alimentation carte radio : 2 piles type AA alcaline • • Autonomie : 2 ans + 5 min en alarme • • Nombre de zones d'alarme
indépendantes : 16 • • Portée en champ libre : 400 m maximum • • Portée en champ obstrué : 100 m maximum • • Nombre
de périphériques : illimité • • Fréquence radio : 868.3 MHz • • * Piles fournies



Données Techniques

4710R1-RF2