Bouton panique

FICHE TECHNIQUE

Ref. AJ-BUTTON-W
Bouton de panique
Bidirectionnel
Sans fil 868 MHz Jeweller
Antenne interne espace libre 1300 m
Prévention des fausses alarmes à double impulsion ou à impulsion longue
Alimentation 1 pile CR2032 3.0 V (durée estimée 5 ans)



Photo(s) non contractuelle(s) Les caractéristiques du produit peuvent être amenées à différer légèrement du produit présenté.

Données Techniques Principales

Ajax	Marque
868 MHz Jeweller	Fréquence
? 1300 m en espace ouvert	Distance de transmission
Double pression ou longue pression (1,5 s)	Prévention des fausses alarmes
1 pile CR2032 3.0 V (durée moyenne 5 années)	Batterie
Plastique ABS	Matériel de l'enveloppe extérieure
-10° C ~ 40° C	Temp. fonctionnement
IP54	Degré de protection
47 (H) x 35 (L) x 13 (Pr) mm	Dimensions