

KIT AJAX STARTERHUB Noir

Communication Ethernet et GPRS • Sans fil 868 MHz Jeweller • Jusqu'à 100 entrées sans fil • Application mobile et logiciel PC



AJStarterKitHubNR

Données Techniques

Nombre maximum d'appareils connectés	100
Nombre maximum d'utilisateurs	50
Applications mobiles	iOS 9.1 et version supérieure & Android 4.1 et version supérieure
Délai de réception du signal d'alarme	0,15 s
Technologie radio	Jeweller
Portée de communication avec l'unité centrale	Jusqu'à 1 700 m en espace ouvert
Communication	Bidirectionnelle entre appareils
Fréquences de fonctionnement	868,0 - 868,6 MHz
Puissance de sortie RF auto-réglable	Jusqu'à 20 mW
Cryptage par paquets de données sur l'algorithme	AES
Période d'interrogation d'appareil	12 - 300 s
Canaux de communication	Ethernet, GSM (850/900/1800/1900 MHz)
Support de carte SIM	Micro SIM 2G
Vidéosurveillance	Jusqu'à 10 caméras ou DVRs
Norme	EN50131 Grade 2