

Module switch pour le contrôle à distance

FICHE TECHNIQUE

Ref. AJ-WALLSWITCH-B

Relais de contrôle à distance

Bidirectionnel

Sans fil 868 MHz Jeweller

Antenne interne espace libre 1000 m

Alimentation 110~240 V AC

Puissance maximum jusqu'à 3 kW (13 A)

Permet de mesurer la consommation

Conçu pour être installé dans des boîtiers de mécanisme standard



Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées à différer légèrement du produit présenté.

Données Techniques Principales

Marque	Ajax
Distance de transmission	? 1000 m en espace ouvert
Fréquence	868 MHz Jeweller
Entrée d'alimentation	AC 110 V - 240 V 50/60 Hz
Sortie d'alimentation	13 A, AC 110 V - 240 V, 50/60 Hz, 3 kW
Courant maximum de sortie	13 A
Temp. fonctionnement	0° C ~ 64° C
Dimensions	38 (H) x 25 (L) x 18 (Pr) mm
Poids	32 g