

# Contrôleur d'accès 4 portes (empreintes digitales et lecteurs de badges)

## FICHE TECHNIQUE

Ref. ATLAS-460

Contrôle d'accès biométrique

Gestion de 4 portes

Capacité 5.000 utilisateurs et 10.000 registres

Supporte jusqu'à 4 lecteurs Wiegand et 8 par OSDP (lecteur de carte ou d'empreinte digitale)

Communication TCP/IP, Wiegand et OSDP

Alimentation par PoE

Entrée de 4 boutons-poussoirs, 4 capteurs de porte et 2 entrées auxiliaires

4 Sorties relais et 1 auxiliaire

Configuration du relais NO/NF

Software Atlas Series intégré

Accès au logiciel par navigateur Web pour la gestion du contrôle d'accès et des rapports

Application mobile ZK Atlas pour gérer les utilisateurs, les événements, les alarmes et l'ouverture à distance



Photo(s) non contractuelle(s)  
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées à différer légèrement du produit présenté.

## Caractéristiques Principales

## Données Techniques Principales

Capacité	Jusqu'à 5.000 utilisateurs avec 10 empreintes chacun ou 5.000 cartes RFID EM/MF
Registres	10.000 registres
Modes d'identification	Empreintes, Carte et/ou mots de passe
Carte de proximité	EM RFID (125 KHz) / MF (13,56 MHz)
Communication	TCP/IP   RS485   OSDP   Wiegand
Baud rate	9.600bps pour OSDP
Sorties	4 x sortie relais, 1 x sortie auxiliaire
Entrées	4 x Wiegand, 4 x Capteur porte, 4 x Bouton d'ouverture, OSDP (jusqu'à 8 lecteurs), 2 x Entrées auxiliaires
Fonctions avancées	Anti-Passback, première carte, multiscarte et cartes géographiques
Software	Atlas Series intégré avec accès via le navigateur
Contrôleurs secondaires	Connexion jusqu'à 20 contrôleurs secondaires via IP avec commande jusqu'à 84 portes
Navigateurs compatibles	Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge
Application mobile	ZK Atlas pour iOS et Android
Alimentation	DC 12 V / 3A max   Alimentation PoE   Serrures non alimentées par le contrôleur
Temp. fonctionnement	0° C ~ +55 C

## Produits Conseillés



ALCKR3 IO  
Lecteur d'accès EM et MF



QR600-V-EM  
Lecteur d'accès carte EM et QR code



QR600-V-MF  
Lecteur d'accès carte MF et QR code



ALCATLASBOX  
Boîtier pour contrôleur ATLAS



ALCATLASBOXXL  
Boîtier XL pour contrôleur ATLAS



KR6 I 3-OSDP  
Lecteur d'accès cartes RFID (EM 125 KHz MF 13.56 MHz, MF DESFire 13.56 MHz)

# Contrôleur d'accès 4 portes (empreintes digitales et lecteurs de badges)

---



FR1500-A MF

Lecteur externe d'empreintes digitales et carte MF